

Olight Perun 2



Nabíjecí čelovka **Olight Perun 2** je se svými parametry **2500 lumenů** a dosvitem až **166 metrů** ideální čelovkou pro různorodé sportovní aktivity. Světelným zdrojem je špičková **bílá LED**, které je napájena lithium-iontovým akumulátorem **21700 o kapacitě 4000 mAh**, který se nabíjí přímo v čelovce přes **magnetický port** (nabíjecí MCC3 kabel je součástí balení). Čelovku lze vyjmout z popruhu a jde jí tedy používat i jako ruční svítilnu. S přidanou sponou, která je součástí balení, se dá snadno připnout na kapsu, batoh nebo opasek. Čelovka disponuje **šesti** světelnými režimy, včetně **signálu SOS**, a díky své univerzálnosti s dlouhou výdrží až **12,5 dne** svícení, bude jistě skvělým pomocníkem každého outdoorového nadšence i užitečným pracovním nástrojem.

Parametry čelové svítilny Olight Perun 2

- Používá vysoce výkonnou bílou **LED** s životností až **50 000 hodin**.
- Šest režimů výkonu: **2500 lumenů** (2,9 hodiny, po 2 minutách se výkon automaticky sníží na 800 lumenů) - 500 lumenů (4,5 hodiny) - 120 lumenů (18 hodin) - 30 lumenů (66 hodin) - moon režim 5 lumenů (**12,5 dne**) - **SOS**.
- TIR kolimátor pro plynulý světelný kužel s dosvitem **166 metrů** (6889 cd).
- Ochrana proti poškození přepólováním (při opačném vložení baterií).
- Indikátor stavu nabití akumulátoru.
- K napájení slouží vysokoproudový Li-ion akumulátor Olight ORB-217C40A s kapacitou 4000 mAh. Jako náhradní lze zakoupit i typ [Olight ORB-217C50](#).
- Čelovka vyrobena z hliníkové slitiny. Odolá pádům z výšky min.**1,5 metru**.
- Čelovka je odolná vůči vodě dle normy IPX8 (testováno pod vodou v hloubce **2 metry**).
- Čelovku lze ze silikonového popruhu snadno vyjmout a používat jako ruční svítilnu.
- Rozměry 12,7 cm (délka) x 2,86 cm (průměr hlavy) x 2,7 cm (průměr těla). Hmotnost **223 gramů** (včetně akumulátoru a popruhu).
- Součástí balení je: čelovka, hlavové popruhy, silikonový držák, Li-ion akumulátor Olight ORB-217C40A, nabíjecí MCC3 USB kabel s magnetickým konektorem, spona, šňůrka na krk.

Ovládání nabíjecí čelovky Olight Perun 2

Svítilna se **zapíná a vypíná** krátkým stisknutím tlačítka na boku. Při zapnuté svítilně stiskněte a přidržte tlačítko, režimy se budou cyklicky přepínat, při přepnutí do požadovaného režimu tlačítko uvolněte. Pro zapnutí svítilny přímo do moon režimu 5 lumenů přidržte tlačítko stisknuté cca 1 vteřinu. Pro aktivaci Turbo režimu (2500 lumenů) boční tlačítko dvakrát rychle stiskněte. SOS režim aktivujete rychlým trojitým stiskem tlačítka. **Uzamknutí svítilny:** ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko a držte ho dvě vteřiny stisknuté. Po první vteřině se svítilna zapne do moon režimu a poté se sama vypne, na další krátká stisknutí tlačítka nebude reagovat. Opětovné odemknutí provedete vteřinovým stisknutím tlačítka. **Nabíjení akumulátoru:** nabíjecí port připojte k magnetické koncovce čelovky, druhý konec kabelu zapojte do USB portu v počítači nebo do síťového USB adaptéru či powerbanky (nejsou součástí balení). Doba nabití při použití výkonného zdroje trvá cca **3,5 hodiny**. Při nabíjení pak na kabelu svítí červené světlo značící nabíjení svítilny. Pokud se rozsvítí zeleně, je akumulátor nabit na více než 95 %.

Upozornění

- Doporučuje se používat pouze originální akumulátor, neoriginální nepůjdou v čelovce nabíjet.
- Vyndejte baterii ze svítilny pokud ji nebudete delší dobu používat nebo pokud je baterie již vybitá.
- Pokud svítilna bliká, nefunguje na plný výkon či se nerozsvítí, může to být jedním z následujících důvodů:
 - Akumulátor je vybitý, nabijte jej.
 - Kontakty uvnitř svítilny jsou zanesené, očistěte je.
 - Hlava, tělo či zadní část svítilny jsou uvolněné, dotáhněte je.

Záruka

Záruka pět let na čelovku, dva roky na akumulátor.